



Système de sécurité sans fil de qualité professionnelle
pour une protection ultime

Feuille de spécifications



SpaceControl

Télécommande de poche
pour contrôler les modes de sécurité



Pour plus d'info
www.inaxsys.com

AJ-Space-W/B

Télécommande de poche pour contrôler les modes de sécurité. Dispose d'un bouton d'alarme pour informer rapidement les proches et une entreprise de sécurité de la menace.

- Protection contre la fraude
- Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication
- Communication directionnelle

Demande une assistance en cas d'urgence	Active les modes d'alarme intégrale ou d'alarme partielle	Signale l'exécution de la commande à l'aide de l'indicateur lumineux
---	---	--

Principe de fonctionnement

L'appareil commande les modes de sécurité et envoie un signal d'alarme au centre de télésurveillance (CMS) en appuyant sur les boutons de la télécommande.

Fonctions

L'authentification empêche le remplacement de l'appareil et les fausses alarmes.

Connexion et configuration

Prêt à fonctionner dès la sortie du boîtier : la batterie est déjà installée, il n'est donc pas nécessaire de démonter le détecteur. D'un simple clic, il peut être connecté au hub de l'application mobile.

Spécifications techniques

Classification	Télécommande à quatre boutons avec indication de transmission de commande
Compatibilité	Fonctionne avec Ajax hub , les prolongateurs de portée , ocBridge Plus , uartBridge
Nombre de boutons	4
Protection contre les pressions accidentels	Oui, pression prolongée ou double (version du firmware est 5.54.1.0 ou plus. Date de production du 19 Mars 2020)
Désactivation du bouton d'urgence	Disponible
Alimentation	Batterie: Batterie CR2032 Tension d'alimentation: 3 V Autonomie de la pile – jusqu'à 5 ans

Technologie radio Jeweller	<p>Portée de communication avec l'unité centrale – jusqu'à 1300 m en espace ouvert</p> <p>Communication bidirectionnelle entre appareils</p> <p>Fréquences de fonctionnement – 868,0 – 868,6 MHz</p> <p>Puissance de sortie RF auto-réglable – jusqu'à 20 mW</p> <p>Cryptage par paquets de données basé sur l'algorithme AES</p> <p>Période d'interrogation d'appareil – 12 – 300 s</p> <p>En savoir plus sur Jeweller ></p>
Plage de température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Humidité admissible	Jusqu'à 95%
Dimensions	65 × 37 × 10 mm
Poids	13 g
Certification	Grade 2, CE
Garantie	Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.
Kit complet	<p>Télécommande SpaceControl</p> <p>Batterie CR2032 (préinstallée)</p> <p>Mode d'emploi</p>